



### TULAJDONSÁGOK

- Adat interfésszel rendelkező bármely Mahr kézi mérőkészülék utólagos felszereléséhez
- Mérési értékek vezeték nélküli átvitele mérőeszköztől PC-re
- Biztonságos adatátvitel a mért értéket vevő PC-től a mérőeszközhöz küldött visszajelzésnek köszönhetően
- A vétel optikai visszaigazolása az adómodulon
- Kompakt adómodul külső antenna nélkül
- Kétirányú rádiókapcsolat (mérőeszközök távlekérdezése)
- Rádiófrekvencia 2400 MHz
- **Szállítási terjedelem:** e-stick, rádióvevő, illesztőprogram
- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom) (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS-232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)



### Alkalmazás:

Mért értékek vezeték nélküli átvitele mérőeszköztől PC-re

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Rendelési sz.</b>	<b>4102230</b>	
<b>Frekvenciasáv</b>	MHz	2400
<b>Vételi távolság</b>		max. 6 m
<b>Típus</b>		e-Stick
<b>Csatlakoztatható e-stick rádióvevők száma</b>		1
<b>E-stickhez csatlakoztatható adómodulok száma</b>		8
<b>Mérőkészülékhez</b>		Adómodulok 16 EWe, 2000 e, RS232 e

### TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus	Mérőkészülékhez
4102231	Adómodul e-stickhez	16 EWe	MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWW, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN Digimar 814 SR Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWW, 44 EWR, 46 EWR MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR MarSurf PS1, PS10
4102232	Adómodul e-stickhez	2000 e	Digimar 816 CL MarCator 1088 / 1088W Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II Millimar C1200
4102233	Adómodul e-stickhez	RS-232 e	Millimar C1208, C1216, C1245, S1840, Digimar 817 CLM

